



Intelligens Otthon

## KX-HNS104FX Intelligens Otthon üvegtörés-érzékelő

Szín		Fehér
Frekvencia tartomány		DECT: 1,88-1,90 GHz
Érzékelő felismerési módszer		Mikrofon
Szenzorérzékenység-választó kapcsoló		Igen (Nagy / Kicsi)
Érzékelő felismerési tartománya	Vízszintes	Mintegy $\pm 60^\circ$
	Függőleges	Mintegy $\pm 60^\circ$
	Távolság	Mintegy 4,6 m *1 *2/Mintegy 2,3 m *1 *3/*1 ha a környezeti hőmérséklet 25 °C körüli értékű/*2 „NAGY” beállításhoz kapcsolt érzékenységnél/*3 „KICSI” beállításhoz kapcsolt érzékenységnél
Állapotjelzés		LED (piros/zöld)
Beállítás gomb		Egynyomásos párosítógomb
Tápforrás		AA (LR6) alkálielem (2×1,5 V)
Akkumulátorkapacitás		akár 1 év/* havonta egyszer működésbe hozott érzékelő és 25 °C körüli környezet esetén/Tájékoztatjuk, hogy az akkumulátor üzemidejét rövidítheti a nagyon hideg környezet, és a gyakori hangos zajok (például ajtócsapódás).
Falra szerelhető		Igen
Üzemeltetési feltételek		0-40 °C
Méretek / Tömeg	Méretek (Szé × M × Mé)	Mintegy 72×73×39 mm *1/Mintegy 72×73×61 mm *2/*1 hátsó burkolattal együtt/*2 falra rögzítő adapterrel együtt
	Tömeg	Mintegy 69 g *1 *2/Mintegy 76 g *1 *3/*1 Akkumulátor nélkül/*2 a hátsó burkolattal együtt/*3 a falra rögzítő adapterrel együtt

Copyright © 2016 Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep Minden jog

fenntartva!