



Intelligens Otthon

KX-HNS102FX mozgásérzékelő

Szín	Fehér
Frekvencia tartomány	DECT: 1,88-1,90 GHz
Érzékelő felismerési módszer	Piroelektromos infravörös érzékelő (hőérzékelő)
Hőérzékelő működési tartománya	Vízszintesen: mintegy $\pm 45^\circ$ /Függőlegesen: mintegy $\pm 10^\circ$ /Távolság: /mintegy 5 m (az érzékenységváltó kapcsoló „NAGY” állásában)/mintegy 2,5 m (az érzékenységváltó kapcsoló „KICSI” állásában)/* Ha a környezeti hőmérséklet 25 °C körüli értékű.
Szenzorérzékenység-választó kapcsoló	Igen (Nagy / Kicsi)
Állapotjelzés	LED (piros/zöld)
Beállítás gomb	Egynyomásos párosítógomb
Tápforrás	AA (LR6) alkálielem (2×1,5 V)
Akkumulátorkapacitás	akár 1 év/* Napi 50-szeri mozgásérzékeléskor, mintegy 25 °C környezeti hőmérséklet esetén.
Falra szerelhető	Igen
Üzemeltetési feltételek	0-40 °C
Méretetek / Tömeg	Méretetek (Szé × M × Mé) Tömeg
	Mintegy 72×73×39 mm *1/Mintegy 72×73×61 mm *2/*1 hátsó burkolattal együtt/*2 falra rögzítő adapterrel együtt Mintegy 70 g *1 *3/Mintegy 77 g *2 *3/*1 hátsó burkolattal együtt/*2 falra rögzítő adapterrel együtt/*3 akkumulátor nélkül

Copyright © 2016 Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep Minden jog fenntartva!