



Intelligens Otthon

KX-HN6011FX otthonbiztonsági kezdőcsomag

HUB (KX-HNB600)	Beállítás gomb	Egnyomásos párosítógomb (kézikészülék, kamera, egyéb eszköz)	Igen
		WiFi-beállító gomb	Igen
	Szín		Fehér
	Frekvenciatartomány		DECT: 1,88-1,90 GHz/Wi-Fi: 2,412-2,472 GHz
	Vezeték nélküli hálózati szabvány		Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n
	Titkosítás		WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-PSK (TKIP / AES), WEP (128 / 64 bit)
	Maximális eszközszám	Digitális vezeték nélküli kézibeszélő	Akár 6 kézikészülék/* KX-HNH100
		Videokamera	Akár 4 kamera/* KX-HNC200/ KX-HNC600
		Egyéb eszköz (érzékelő / beltéri sziréna / intelligens dugasz / stb.)	Akár 50 eszköz/* érzékelő: KX-HNS101/ KX-HNS102/ KX-HNS103/ KX-HNS104/Intelligens dugasz: KX-HNA101/Beltéri sziréna: KX-HNS105/Hozzáférési billentyűzet: KX-HNK101/Kulcskarika-távírányító: KX-HNK102/Tartalékkumulátor: KX-HNP100
		Mobil eszköz (okostelefon/táblagép /stb.)	Akár 8 eszköz/* 8 mobil eszköz regisztrálható a HUB alatt, de csak az első 4 kap telefon funkciót.

SD-kártyahely videofelvételhez		Igen (microSD max. 2 GB / microSDHC max. 32 GB)
Állapotjelzés		LED (piros/sárga/zöld)
Riasztási hangjel hangereje		6 állás + KI
Falra szerelhető		Igen
Üzemeltetési feltételek		0-40 °C/20-80% relatív páratartalom (száraz)
Telefon funkció	Vezetékes telefon funkció	Igen
	Okostelefon-kapcsolat	Igen
	Üzenetrögzítő rendszer	Igen
	Hívásblokkolás	Igen
Szenzorérzékelési értesítés	Vezetékes híváson keresztül	Igen
	Otthoni hálózati rendszeralkalmazáson keresztül	Igen
	HUB-berregő	Igen
	Digitális vezeték nélküli kézikészülék (berregő/bejelentések)	Igen / Igen (ügyfélszolgálati nyelv: angol)/ [*] Digitális vezeték nélküli kézikészülék szükséges.
Felvételi idő	Beltéri/kültéri kameránál ([*] Beltéri/kültéri kamera szükséges.)	2 GB kártya: 15 óra/4 GB kártya: 30 óra/8 GB kártya: 60 óra/16 GB kártya: 120 óra/32 GB kártya: 240 óra/ [*] élő felvételnél és Intelligens vezérlés funkciós felvételnél/ [*] Minden idő hozzávetőleges./ [*] A maximális folyamatos felvételi idő 15 perc.
Méretetek / Tömeg	Méretetek (Szé × M × Mé)	Mintegy 42×130×130 mm

		Tömeg	Kb. 220 g
	Energiafogyasztás	Készenlét	Mintegy 4,0 W
		Maximum	Mintegy 4,5 W
Ablak-ajtó érzékelő (KX-HNS101)	Méretek / Tömeg	Érzékelőegység mérete (Ma × Szé × Mé)	Mintegy 102×31×22 mm
		Mágnesegység mérete (Ma × Szé × Mé)	Mintegy 37×14×14 mm
		Érzékelőegység tömege	Mintegy 39 g/* akkumulátor nélkül
		Mágnesegységtömeg	Mintegy 8 g
	Szín		Fehér
	Frekvencia tartomány		DECT: 1,88-1,90 GHz
	Állapotjelzés		LED (piros/zöld)
	Beállítás gomb		Egynyomásos párosítógomb
	Tápforrás		CR2 lítium-ionos akkumulátor (1×3,0 V, 850 mAh)
	Akkumulátorkapacitás		akár 2 év/* Ablak/ajtó napi 10-szeri nyitása-zárása esetén, 25 °C-os környezetben, valamint 3,0 V, 850 mAh akkumulátor használatakor. A telep élettartama az alkalmazott teleptől függően eltérő.
	Üzemeltetési feltételek		−10 ... −40 °C
Mozgásérzékelő (KX-HNS102)	Méretek / Tömeg	Méretek (Szé × M × Mé)	Mintegy 72×73×39 mm *1/Mintegy 72×73×61 mm *2/*1 hátsó burkolattal együtt/*2 falra rögzítő adapterrel együtt
		Tömeg	Mintegy 70 g *1 *3/Mintegy 77 g *2 *3/*1 hátsó burkolattal együtt/*2 falra rögzítő adapterrel

			együtt/*3 akkumulátor nélkül
Szín	Fehér		
Frekvencia tartomány	DECT: 1,88-1,90 GHz		
Érzékelő felismerési módszer	Piroelektromos infravörös érzékelő (hőérzékelő)		
Hőérzékelő működési tartománya	Vízszintesen: mintegy $\pm 45^\circ$ /Függőlegesen: mintegy $\pm 10^\circ$ /Távolság:/mintegy 5 m (az érzékenységváltó kapcsoló „NAGY” állásában)/mintegy 2,5 m (az érzékenységváltó kapcsoló „KICSI” állásában)/* Ha a környezeti hőmérséklet 25 °C körüli értékű.		
Szenzorérzékenység-választó kapcsoló	Igen (Nagy / Kicsi)		
Állapotjelzés	LED (piros/zöld)		
Beállítás gomb	Egynyomásos párosítógomb		
Tápforrás	AA (LR6) alkálielem (2×1,5 V)		
Akkumulátorkapacitás	akár 1 év/* Napi 50-szeri mozgásérzékeléskor, mintegy 25 °C környezeti hőmérséklet esetén.		
Falikeret	Igen		
Üzemeltetési feltételek	0-40 °C		
Beltéri sziréna (KX-HNS105)	Méretek / Tömeg	Méretek (Szé × M × Mé)	Mintegy 71×73×46 mm
		Tömeg	Mintegy 90 g
	Szín		
	Fehér		
	Frekvencia tartomány		
	DECT: 1,88-1,90 GHz		
	Vakufigyelmeztető fény		
	Igen		

Hangos hang		Igen
Hangerőkapcsoló		Igen (Nagy / Kicsi)
Állapotjelzés		LED (piros/zöld)
Beállítás gomb		Egynyomásos párosítógomb
Tápforrás		220-240 V~, 50/60 Hz
Falikeret		Igen
Üzemeltetési feltételek		0-40 °C
Energiafogyasztás	Készenlét	Mintegy 2,0 W
	Maximum	Mintegy 3,0 W

Copyright © 2016 Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep Minden jog fenntartva!